

Модель: **AD20-T400**

Двигатель: FAW

Исполнение: ОТКРЫТОЕ



 ЖИДКОСТНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ

 ТРЁХФАЗНЫЙ

 ЧАСТОТА 50 ГЦ

 ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

Основные характеристики электроагрегата



Модель	
Номинальная мощность, кВА	20
Номинальная мощность, кВт	16
Резервная мощность, кВА	22
Резервная мощность, кВт	17,6
Номинальный коэффициент мощности, cos φ	0,8
Частота вращения вала двигателя, с ⁻¹ (об/мин)	1500
Частота, Гц	50
Напряжение, В	230/400

Управление электроагрегатом

Панель управления электроагрегатом ComAp IntelliNano NT Plus	стандартно
Внешний шкаф автоматического ввода резерва	опция
Панель управления ДГУ с автоматическим вводом резерва	опция
Внешний шкаф управления ДГУ с автоматическим вводом резерва	опция

Основная мощность (ISO 8528-1, PRP): основная мощность - максимальная мощность, доступная при непрерывной работе на переменной нагрузке, может действовать при неограниченном количестве часов ежегодно, в периоды между установленными интервалами обслуживания. Допустимая средняя выходная мощность в 24 часовой период времени не должна превышать 80 % основной мощности. 10% перегрузка доступна только для целей управления.

Резервная мощность (ISO 8528-1, Fuel Stop Power, Stand By): мощность, доступная для использования при переменных нагрузках за ограниченное время в течении года (500 часов, из которых непрерывной работы не более 300 часов). Перегрузка не допускается. Применяется в случае отказа основных сетей в областях с надежными электрическими сетями.

Примечание:

Параметры приведены для стендовых условий – атм. давление 1000 мбар при 25°C, относительная влажность 30%. Дизельное топливо с удельной массой 0,85 соответствует стандарту BS2869: 1998, класс A2.

Генераторные установки соответствуют стандартам ISO 9001 и требованиям ЕС, включая следующие директивы:

- 2006/42/CE Безопасность машин.
- 2006/95/EC Низковольтное оборудование.
- EN 60204-1: 2006+A1: 2009, EN ISO 12100: 2010, EN ISO 13849-1: 2008, EN 12601 : 2010

Характеристики двигателя

Модель: **AD20-T400**

Двигатель: FAW
Исполнение: ОТКРЫТОЕ

Производитель	FAW
Модель	4DW91-29D
Мощность двигателя основная/резервная, кВт	21/23
Тип двигателя	4-тактный дизельный
Тип впрыска топлива	прямой
Система воздухопитания	атмосферная
Число цилиндров и их расположение	4-L
Диаметр цилиндра x ход поршня, мм	90 x 100
Рабочий объем двигателя, л	2,545
Система охлаждения	жидкостная (вода + 50% гликоля)
Масло двигателя	SAE 0W40
Степень сжатия	18 : 1
Расход топлива резервном режиме, л/ч	5,5
Расход топлива, л/ч:	
– при нагрузке 100%	5,0
– при нагрузке 75%	3,7
– при нагрузке 50%	2,6
Расход масла на угар, %	0,05
Ёмкость системы смазки, л	8
Ёмкость системы охлаждения, л	8
Тип регулятора оборотов	электронный
Тип воздушного фильтра	сухой

Характеристики генератора

Число полюсов	4
Стандартное соединение обмоток	звезда
Класс изоляции	H
Класс защиты	IP23
Система возбуждения	бесконтактная система самовозбуждения
Тип регулятора напряжения	электронный
Количество подшипников	1
Соединение с двигателем	гибкая муфта
Пропитка обмоток	вакуумная

Информация для монтажа

Модель: **AD20-T400**

Двигатель: FAW
Исполнение: ОТКРЫТОЕ

Система газовыхлопа

Максимальная температура выхлопа, °C	550
Поток выхлопных газов, м³/мин.	5,5
Максимально допустимое обратное давление, кПа	6,7

Требуемый объем воздуха

Расход воздуха на сгорание, м³/мин.	1,9
-------------------------------------	-----

Система запуска двигателя

Мощность стартера, кВт	3,5
Мощность стартера, л.с.	4,8
Ёмкость АКБ, А•ч	100
Напряжение бортовой сети, В	14

Система топливопитания

Топливо	дизельное
Ёмкость встроенного стандартного топливного бака, л	90

Массогабаритные характеристики

Модель: **AD20-T400**

Двигатель: FAW
Исполнение: ОТКРЫТОЕ



Стандартное исполнение	
Длина, мм	1725
Ширина, мм	625
Высота, мм	1195
Масса без учета топлива, кг	522
Ёмкость встроенного стандартного топливного бака, л	90

Комплектация

Стандартная поставка оборудования
Контролер ComAp IntelliNano NT Plus
3-х полюсный автоматический выключатель
Подогреватель охлаждающей жидкости
Зарядное устройство АКБ
Глушитель



Контроллер ComAp IntelliNano NT Plus

AMF (Автоматический) и MRS (Ручной) запуск дизель-генератора в одном контроллере

1/3 измерение напряжения генератора при использовании в режиме AMF

3/3 измерение напряжения генератора при использовании в режиме MRS

измерение тока генератора по 1-й фазе

измерение напряжения сети по трем фазам

автоматическое обнаружение напряжения

различные защиты генератора и двигателя

автоматическое или ручное управление выключателем MCB и GCB

самый большой LCD экран в своем классе

символьное меню, без текста и привязки к языку

автоматический и ручной контроль

"нулевой" режим потребляемой мощности

индикация напряжения батареи

индикация необходимости сервисного обслуживания генератора

счетчик моточасов

счетчик выработанной электроэнергии

возможность программирования на панели контроллера (без подключения ПК)

режим управления передвижной осветительной установкой с отображением специфических параметров

журнал событий (10 последних событий)

до 3-х аналоговых выходов (совместно с двоичными входами)

2 бинарных выхода, длительный коммутируемый ток до 6 А (кратковременно 10 А)

D + блок предварительного возбуждения

COM-порт для аналоговых измерений

до 6-и двоичных входов (1 дискретный вход совместно с двоичным выходом)

поддержка EFI двигателей (с электронным блоком управления) через порт J1939

программирование через USB-порт

лицензионное ПО в комплекте

стандартный монтажный проем 96x96 мм, общие габариты 110x110 мм

степень защиты IP65